

1.8. В процессе эксплуатации электроустановок важно соблюдать правила ношения спецодежды, использования средств индивидуальной защиты, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, не выполняющие или нарушающие инструкцию по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работ, связанных с эксплуатацией электроустановок до 1000 В, необходимо:

2.1. Проверить отсутствие внешних повреждений электроустановки, наличие и исправность контрольных, измерительных и сигнальных приборов, тумблеров, переключателей и т. п.

2.2. Убедиться в целостности крышек электророзеток и выключателей, электровилки и подводящего электрокабеля.

2.3. Убедиться в наличии и целостности заземляющего проводника корпуса электроустановки.

2.4. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, отсутствие их внешних повреждений.

3. Требования охраны труда во время работы

Во время работ, связанных с эксплуатацией электроустановок до 1000 В, необходимо:

- перед включением электроустановки в электрическую сеть встать на диэлектрический коврик (если покрытие пола выполнено из токопроводящего материала);

- соблюдать правила эксплуатации электроустановки, не подвергать ее механическим ударам, не допускать падений;

- проверять наличие напряжения в сети только указателем напряжения;

- следить за исправной работой электроустановки, целостностью изоляции и заземления.

При эксплуатации электроустановок до 1000 В запрещается:

- касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, без средств индивидуальной защиты;

- включать электроустановку в электрическую сеть мокрыми и влажными руками;

- эксплуатация электроустановок в случае их неисправности, искрения, нарушения изоляции и заземления.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

В случае возникновения аварийной ситуации необходимо:

- при неисправности работы электроустановки, искрении, нарушении изоляции проводов или обрыве заземления прекратить работу и сообщить об этом администрации организации, работу можно продолжить только после устранения неисправности электриком;